

3.5 磁界暴露資料表：家庭用電気機器等の磁界暴露レベル

参照No	製品No	製品種	最大値面距離cm											IEC62233				測定機器	測定条件	出典		
			0	1	3	10	15	20	25	30	45	50	距離	最大面	最小面	最小面						
1	1-1	テレビ(14型CRT 64W)	上面	43.3	36.6	24.5	7.9									10	正面	1.91	F.W.BELL.MODEL-9200	10Hz - 5KHz		4
2	1-2	テレビ(20型CRT 90W)	背面	69.6	53.9	36.5	11.54									10	正面	1.5				4
3	1-3	テレビ(25型CRT 131W)	背面	58	48.8	33.8	12.78									10	正面	3.68				4
4	1-4	テレビ(28型CRT 183W)	背面	16.43	14.67	11.15	5.45									10	正面	2.25				4
5	1-5	テレビ(14型CRT 59W)	上面	45.5	35.7	23.6	7.58									10	正面	1.83				4
6	1-6	テレビ(29型CRT 163W)	背面	21.6	18.89	14.79	7.12									10	正面	2.77				4
7	66	テレビ(14型CRT)	背面	19.5		6.9		2.5		1.2		0.4	50	正面	0.2	-	-		NARDA EFA-200	5Hz - 32KHz	100V/50Hz	3
8	67	テレビ(21型CRT)	左側面	9.9		4		2		1.1		0.5	50	正面	0.2	-	-		NARDA EFA-200	5Hz - 32KHz	100V/50Hz	3
9	68	テレビ(29型CRT)	背面	15.3		6.8		3.2		1.7		0.7	50	正面	0.3	-	-		NARDA EFA-200	5Hz - 32KHz	100V/50Hz	3
10	69	テレビ(32型CRT)	背面	1.9		0.7		0.3		0.2		<0.1	50	正面	<0.1	-	-		NARDA EFA-200	5Hz - 32KHz	100V/50Hz	3
11	73	プラズマテレビ(32-37型チューナ部)	背面	<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1	50	正面	<0.1	-	-		NARDA EFA-200	5Hz - 32KHz	100V/50Hz	3
12	72	プラズマテレビ(32-37型表示部)	背面	13.8		1.2		0.3		0.1		<0.1	50	正面	<0.1	-	-		NARDA EFA-200	5Hz - 32KHz	100V/50Hz	3
13	75	プラズマテレビ(40-43型チューナ部)	背面	0.2		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1	50	正面	<0.1	-	-		NARDA EFA-200	5Hz - 32KHz	100V/50Hz	3
14	74	プラズマテレビ(40-43型表示部)	背面	4.4		0.5		0.1		<0.1		<0.1	50	正面	<0.1	-	-		NARDA EFA-200	5Hz - 32KHz	100V/50Hz	3
15	70	テレビ(14型液晶)	背面	<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1	50	正面	<0.1	-	-		NARDA EFA-200	5Hz - 32KHz	100V/50Hz	3
16	71	テレビ(20型液晶)	背面	2.1		0.3		0.1		<0.1		<0.1	50	正面	<0.1	-	-		NARDA EFA-200	5Hz - 32KHz	100V/50Hz	3
17	41	こたつ(500W)	(不明)	36.2		6.35		2		0.853		0.253	10	上面	5.98	下面	0.437		NARDA EFA-200	5Hz - 32KHz	100V/50Hz	3
18	7	電気カーペット			11 - 19				5.4 - 7.6													6
19	26	電気敷き毛布(48W)	上面	2.19		0.496		0.252		0.154		<0.1	0	上面	2.19	-	-		NARDA EFA-200	5Hz - 32KHz	100V/60Hz	3
20	6-4	電気毛布(102W)		5.27	4.42	2.86	1.04															4
21	6-6	電気毛布(140W)		6.82	4.47	2.43	0.47															4
22	6-1	電気毛布(75W)		4.68	2.85	1.28	<0.24															4
23	6-2	電気毛布(75W)		4.85	3.74	2.25	1.08															4
24	6-3	電気毛布(75W)		4.6	3.92	2.27	1.26															4
25	6-5	電気毛布(75W)		4.6	3.31	2.2	0.79															4
26	24	エアコン(インバータ式)室内機	右側面	1.34		0.253		<0.1		<0.1		<0.1	50	正面	<0.1	<0.1			NARDA EFA-200	5Hz - 32KHz	100V/50Hz	3
27	29	扇風機	背面	5.84		1.03	0.32		0.138		<0.1	50	前面	<0.1	-	-			NARDA EFA-200	5Hz - 32KHz	100V/50Hz	3
28	30	扇風機	右側面	339		54.2	16.9		7.47		2.27	50	前面	0.922	-	-			NARDA EFA-200	5Hz - 32KHz	100V/50Hz	3
29	21	空気清浄機(24畳用)	上面	0.226		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1	50	正面	<0.1	<0.1			NARDA EFA-200	5Hz - 32KHz	100V/60Hz	3
30	22	除湿機(14-16L/日)	背面	10.7		2.32	0.86		0.406		0.132	50	背面	0.132	<0.1	<0.1			NARDA EFA-200	5Hz - 32KHz	100V/60Hz	3
31	38	掃除機	下面	7.12		0.718	0.213		<0.1		<0.1	50	正面	<0.1	<0.1	<0.1			NARDA EFA-200	5Hz - 32KHz	100V/50Hz	3
32	37	掃除機(1000W 吸収仕事率480W)	背面	14		3.13	1.16		0.546		0.181	50	左側面	0.24	前面	<0.1			NARDA EFA-200	5Hz - 32KHz	100V/50Hz	3
33	15	電子レンジ(インバータ式)	背面	61		9.85	3.31		1.47		0.49	30	上面	1.17	前面	0.567			NARDA EFA-200	5Hz - 32KHz	100V/60Hz	3
34	16	電子レンジ(インバータ式)	上面	21.7		6.95	2.95		1.59		0.624	30	上面	1.59	前面	0.602			NARDA EFA-200	5Hz - 32KHz	100V/60Hz	3
35	18	電子レンジ(インバータ式)	右側面	57.2		13	4.8		2.47		0.858	30	上面	0.879	前面	0.463			NARDA EFA-200	5Hz - 32KHz	100V/60Hz	3
36	19	電子レンジ(インバータ式)	下面	140		16.4	5.27		1.24		0.822	30	上面	1.31	上面	0.524			NARDA EFA-200	5Hz - 32KHz	100V/60Hz	3
37	20	電子レンジ(インバータ式)	右側面	87.5		16.7	6.03		2.9		0.962	30	上面	0.776	前面	0.458			NARDA EFA-200	5Hz - 32KHz	100V/50Hz	3
38	17	電子レンジ(トランス式)	右側面	288		83.6	33.3		15.7		5.9	30	上面	4.77	前面	3.97			NARDA EFA-200	5Hz - 32KHz	100V/50Hz	3
39	3-3	電子レンジ(最高出力500W 1280W)	背面	213	190.3	132.1	44.2								10	正面	14.18				4	
40	3-5	電子レンジ(最高出力500W 1300W)	右側面	159.7	124.8	85.8	32.4								10	正面	16.94				4	
41	3-1	電子レンジ(最高出力500W 920W)	右側面	134	102.4	69.3	26.8								10	正面	13.9				4	
42	3-2	電子レンジ(最高出力500W 920W)	右側面	125.2	97.4	66.5	24.2								10	正面	14.46				4	
43	3-4	電子レンジ(最高出力650W 1300W)	背面	136.6	93.4	56.4	18.45								10	正面	1.47				4	
44	3-6	電子レンジ(最高出力730W 1400W)	右側面	120.7	74	45.1	12.23								10	正面	1.93				4	
45	2-1	冷蔵庫(145L 87W)	背面	7.42	5.42	3.34	0.83								10	正面	<0.24				4	
46	2-3	冷蔵庫(150L 110W)	背面	81.9	54.1	35.6	12.3								10	正面	1.85				4	
47	2-4	冷蔵庫(305L 93W)	背面	3.35	2.56	1.65	0.58								10	正面	<0.24				4	
48	2-2	冷蔵庫(330L 130W)	背面	17.16	13.53	8.27	2.73								10	正面	0.41				4	
49	2-5	冷蔵庫(400L 195W)	背面	133.6	90.2	56.1	16.67								10	正面	0.36				4	
50	2-6	冷蔵庫(447L 186W)	右側面	26.7	17.64	12.1	5.02								10	正面	0.3				4	
51	33	冷蔵庫(458L)	背面	1.4		0.244		<0.1		<0.1		<0.1	30	正面	<0.1	<0.1			NARDA EFA-200	5Hz - 32KHz	100V/50Hz	3
52	4-2	電磁調理器(1300W)		103.5	53.7	15.5	6.5															4
53	4-4	電磁調理器(1350W)		193.3	118.7	61.8	14.35															4
54	4-1	電磁調理器(1400W)		64.3	24	15.7	6.96															4
55	4-3	電磁調理器(1400W)		258	178.2	92.2	22.9															4
56	4-5	電磁調理器(1400W)		312	257	150	28.8															4
57	4-6	電磁調理器(1400W)		258	182	107.4	25.8															4
58	E-1	電磁調理器(22KHz 1200W)		28.6	8.09		2.51	1.62A/m	1.12	0.482									試作器	20KHz-100KHz		24
59	E-2	電磁調理器(22KHz 1200W)		27.3	7.86		2.61	1.87A/m	1.14	0.517									試作器	20KHz-100KHz		24
60	E-3	電磁調理器(22KHz 1200W)		28.2	7.28		2.54	1.82A/m	1.1	0.503									試作器	20KHz-100KHz		24
61	F-1	電磁調理器(22KHz 1200W)		11.2	3.91		1.4	1.00A/m	0.7	0.391									試作器	20KHz-100KHz		24
62	F-2	電磁調理器(22KHz 1200W)		12.4	4.22		1.55	1.15A/m	0.756	0.361									試作器	20KHz-100KHz		24
63	G	電磁調理器(22KHz 1200W)		14.8	4.68		1.66	1.07A/m	0.784	0.32									試作器	20KHz-100KHz		24
64	2	電磁調理器(ヒトイン)	上面	176		52.9	17.8		7.71		2.14	30	左側面	1.14	背面	0.564			NARDA EFA-200	5Hz - 32KHz	200V/50Hz	3
65	4	電磁調理器(ヒトイン																				